



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO


GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 22 tháng 04 năm 2026.

# BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 <p><b>Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1760</b></p>	<p>Model: <b>Fluke 1760</b></p> <p>Tồn kho: <b>79</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hãng sản xuất: Fluke</li><li>- Xuất xứ: Đức</li><li>- Bảo hành: 12 tháng</li><li>- Ghi liên tục: điện áp, dòng điện, công suất P; Q; S, hệ số công suất, kWh, mức nhấp nháy, không cân bằng, tần số, sóng hài và đa hài</li><li>- Vỏ bọc: vỏ bọc cách điện, bằng nhựa loại bền chắc</li><li>- Nguồn điện:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Dải điện áp: AC: 83 V đến 264 V, 45 đến 65 Hz; DC: 100 V đến 375 V</li><li>+ An toàn: IEC/EN 61010-1 phiên bản 2 300 V CAT III</li><li>+ Mức tiêu thụ điện: tối đa 54VA</li><li>+ Bộ pin: NIMH, 7,2 V, 2,7 Ah</li></ul></li><li>- Màn hình:<ul style="list-style-type: none"><li>+ LED nguồn điện: Sáng liên tục: nguồn điện bình thường từ nguồn điện lưới; TẮT: cung cấp qua bộ tích điện bên trong trong trường hợp lỗi nguồn.</li><li>+ Kênh LEDs : LED 3 màu trên mỗi kênh cho: điều kiện quá tải; điều kiện dưới tải, cường độ tín hiệu trong dải đo danh định</li></ul></li><li>- Bộ nhớ dữ liệu: bộ nhớ Flash 2 GB tùy thuộc vào model</li><li>- Mô hình lưu bộ nhớ: Tuyến tính</li><li>- Giao diện: Ethernet (100MB/s), tương thích với Windows® 98/ME/NT/2000/XP RS 232, modem ngoài qua RS 232</li><li>- Tốc độ truyền cho RS 232: 9600 Baud đến 115 kBaud</li></ul>	Cái	1	Liên hệ

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xử lý tín hiệu:</li> <li>+ Dải đo cho hệ thống 50 Hz: 50 Hz <math>\pm</math> 15 % (42,5 Hz đến 57,5 Hz)</li> <li>+ Dải đo cho hệ thống 60 Hz: 60 Hz <math>\pm</math> 15 % (51 Hz đến 69 Hz)</li> <li>+ Độ phân giải: 16 ppm</li> <li>+ Tần số lấy mẫu cho tần số lưới điện 50 Hz: 10,24 kHz, Tốc độ lấy mẫu được đồng bộ hóa với tần số lưới điện.</li> <li>+ Sai số của phép đo tần số: &lt; 20 ppm</li> <li>+ Sai số của đồng hồ bên trong: &lt; 1s / ngày</li> <li>+ Khoảng thời gian đo: Các giá trị khoảng thời gian theo chuẩn IEC 61000-4-30 Class A</li> <li>+ Giá trị tối thiểu, tối đa: Nửa chu kỳ, ví dụ: giá trị 10 ms rms tại 50Hz</li> <li>+ Điện áp quá độ: Tốc độ lấy mẫu 100 kHz đến 10 MHz mỗi kênh</li> <li>+ Sóng hài: theo IEC 61000-4-7:2002: 200 ms</li> <li>+ Mức nhấp nháy: theo EN 61000-4-15:2003: 10 phút (Pst), 2 giờ (Plt)</li> <li>- Kênh đầu vào:</li> <li>+ Số lượng đầu vào: 8 đầu vào được cách điện riêng biệt để đo điện áp và dòng điện.</li> <li>+ An toàn cảm biến: lên tới 600 V CAT IV tùy thuộc vào cảm biến</li> <li>+ An toàn cơ bản: 300 V CAT III</li> <li>+ Điện áp danh định (rms): 100 mV</li> <li>+ Dải đo (giá trị đỉnh): 280 mV</li> <li>+ Mức quá tải (rms): 1000 V, liên tục</li> <li>+ Tốc độ tăng điện áp: tối đa 15 kV / <math>\mu</math>s</li> <li>+ Điện trở đầu vào: 1 M<math>\Omega</math></li> <li>+ Điện dung đầu vào: 5 pF</li> </ul>			
---	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
 STK: 018 100 354 9161  
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
 Số Tk: 033 100 372 0472  
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8  $\pm$  7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**  
 (Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**  
 ( GIÁM ĐỐC)